

AMILO Pa 2548

Maximální produktivita

Vydání: Srpen 2007

Počet stran: 3

Komunikujte se svými přáteli v zahraničí přes webovou kameru a Internet. Zaktualizujte svou domovskou stránku ze zákoutí své zahrady nebo na cestách. Vytvořte nové digitální album fotografií pro své prarodiče a ukažte jim své nové auto a místo, kde jste byli na výletě minulý víkend. Nebo svým rodičům pusťte video, které jste natočili na své minulé dovolené v Austrálii.

AMILO Pa 2548 je se svým pozoruhodným novým černo-stříbrným provedením perfektní všestranný notebook, který zvládne vaše každodenní úkoly.

Vlastnosti

- n Mobilní technologie AMD Turion™ 64 X2 až TL-64.
- n Výborná kvalita zobrazení širokoúhlého 15,4" LCD displeje WXGA+ BrilliantView, který zajišťuje živé barvy a úžasnou ostrost.
- n Čidlo snímající okolní světlo zajistí nejlepší kvalitu zobrazení nezávisle na tom, kde se právě nacházíte.
- n Bezprostřední komunikace je zajištěna integrovanou webovou kamerou (1,3 Mpx) a duálním mikrofonem.
- n Až 250 GB úložné kapacity pro všechna vaše data.
- n Připojení notebooku k externím periferiím, zařízením pro ukládání dat a videozařízením pomocí různých rozhraní.
- n Grafika NVIDIA® GeForce® 8400M G s 128 MB vyhrazené videopaměti DDR2.
- n Unikátní čtečka karet 4 v 1 podporuje paměťové karty SD, MS, MMC a MS Pro.
- n Víceformátová zapisovací jednotka DVD pro zápis do dvou vrstev nabízí multimedia na cestách.
- n Rychlá odezva systému díky až 2 GB paměti DDR2.
- n Nejlepší pracovní prostředí díky funkci tichého režimu.
- n Volitelně Bluetooth® 2.0 pro bezdrátové připojení mobilního telefonu, headsetu atd.
- n Staňte se mobilními kdykoli a kdekoli díky integrovanému rozhraní WLAN (802.11 b/g).
- n Systém Windows Vista® Home Premium a aplikační software.



Operační systém

Windows Vista® Home Premium

Společnost Fujitsu Siemens Computers doporučuje systém Windows Vista® Home Premium.**Volitelný aplikační software**

Microsoft® Works

Intervideo WinDVD 8 (software pro přehrávání disků DVD)

Nero 7 Essentials (zapisovací software pro CD/DVD)

Adobe Reader

Norton Internet Security Suite nebo Norman Anti-Virus

Poskytovatelé připojení k Internetu se liší podle země prodeje.**CyberLink Power DV (software pro webovou kameru)**

Návod k obsluze (na disku DVD), příručky Safety Guide a Warranty Guide

Ovladače a nástroje

Příložen disk DVD s ovladači a nástroji

Aktualizace lze stáhnout z adresy

<http://www.fujitsu-siemens.com>**Systém, procesory a architektura**

Čipová sada: NVIDIA® NForce 630M

Procesor: AMD Turion™ 64 X2 až TL-64

AMD LIVE!™ (volitelně)

Paměť

2 paměťové sloty SO-DIMM (žádná paměť na desce)

Duální moduly DDR2: 512 MB nebo 1024 MB (667MHz)

Zařízení a jednotky pro ukládání dat**Pevný disk:** 160 GB nebo 250 GB SATA**Optická jednotka:** Víceformátová jednotka DVD 8x s dvouvrstvým zápisem

Rychlost čtení: CDR 24x, DVDROM 8x

Rychlost zápisu:

CDR 24x, CDRW 20x, DVD+R 6x,

DVDR 6x, DVD+RW 4x, DVD-RW 4x,

DVD+R DL (Double Layer – dvojitá vrstva, 8,5 GB) 2,4x

Displej:

15,4" TFT WXGA, 1280 x 800 pixelů

BrilliantView

Kompatibilita se standardy

ISO 13406-2 Třída II

Funkce ACPI

S1 úsporný režim (vypnutí LCD)

S3 uložení do paměti RAM

S4 uložení na disk

S5 úplné vypnutí

Tichý režim

Grafika:NVIDIA® GeForce® 8400M G se 128 MB vyhrazené videopaměti DDR2 a až 767 MB paměti TurboCache¹ (v závislosti na nainstalované systémové paměti) (3D Benchmark 2006: 735 bodů)**Vstupní a výstupní rozhraní**

3x USB 2.0

1x DVI-I

1x modem, 1x LAN

1x čtečka karet 4v1 SD/MS/MMC/MS Pro

1x slot Express Card (34/54 mm)

1x linkový vstup

1x vstup pro mikrofon

1x výstup pro sluchátka sdílený s výstupem S/PDIF

1x napájecí zdroj

V závislosti na konfiguraci: 1x Bluetooth

Komunikace

Vestavěný mezinárodní modem 56 kb/s standardu V.92, síťový adaptér LAN 10/100 Mb/s, integrovaná bezdrátová síť WLAN (IEEE 802.11b/g):

- podpora zabezpečení WLAN podle průmyslového standardu
- rychlost až 54 Mb/s
- zapnutí a vypnutí WLAN

Pro použití v zemích BE, CH, DK, DE, EE, FI, FR, EL, IE, IS, IT, LI, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, AT, PT, SE, SK, ES, CZ, HU, UK, CY, NL.

Volitelně: Integrované rozhraní Bluetooth® 2.0

Zvuk

Podpora standardu HD audio pro výstup S/PDIF pro až 7.1 kanálů, 2 vestavěné reproduktory (2x 2W), vestavěný duální mikrofon, vstup pro mikrofon, linkový vstup, výstup pro sluchátka sdílený s výstupem S/PDIF, Ovladač hlasitosti (pomocí funkčních kláves)

Spouštěcí tlačítka

Nad klávesnicí se nacházejí 5 spouštěcích tlačítek pro spouštění následujících aplikací:

- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
- Internetový prohlížeč
- Tichý režim
- E-mail
- Multimédia
- Webová kamera

Klávesové zkratky

Notebook využívá následující klávesové zkratky nebo kombinace kláves:

- Fn-F3 Vypnutí zvuku
- Fn-F4 Snížení hlasitosti
- Fn-F5 Zvýšení hlasitosti
- Fn-F6 Zapnutí a vypnutí touchpadu
- Fn-F8 Zvýšení jasu displeje
- Fn-F9 Snížení jasu displeje
- Fn-F10 Přepínání displeje – přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem nebo duálním zobrazením

Polohovací zařízení a tlačítka ovládání

Touchpad s levým a pravým tlačítkem myši a možností jej vypnout stiskem Fn-F6

Tlačítko pro zapínání, spínač panelu displeje

Indikátory stavu

Notebook má 7 indikátorů stavu:

Stav bezdrátové komunikace (WLAN a Bluetooth zapnuto/vypnuto)

Caps Lock

Num Lock

Scroll Lock

Aktivita jednotek (optické a pevného disku)

Stav tichého režimu

Stav baterie

Zabezpečení

Heslo uživatele a správce v systému BIOS

Podpora zámku Kensington

Systém napájení

Baterie Li-Ion, 6 článků, 11,1 V / 4400 mAh
cca 2 h provozu na baterie, v závislosti na použití²
Podpora dynamického nabíjení, podpora ACPI 2.0
Univerzální externí síťový adaptér:
110–240 V st, 50–60 Hz, výstup: 90 W, 20 V ss

Rozměry a hmotnost

358 mm (Š) x 259 mm (H) x 38,8 mm (V)
2,9 kg³

Provozní podmínky

Provozní: Okolní teplota 5–35 °C
Relativní vlhkost 10–90 %, nekondenzující
Vstupní napětí st 100–240 V, 50–60 Hz

Osvědčení

GOST,
CE,
R&TTE (WLAN)

Záruka – podle země prodeje**Příslušenství (v dodávce)**

Napájecí adaptér (90 W)
Baterie Li-Ion (6 článků)

Volitelné příslušenství

Druhý napájecí adaptér
Disketová jednotka USB
Transportní brašny
Druhá baterie Li-Ion
Adaptér do auta (S26391-F2613-L600)

- 1) Součet místní a sdílené systémové paměti používaný grafickým procesorem.
Grafická karta obsahuje 128 MB paměti VRAM.
TurboCache:
- 1024 MB systémové paměti umožňuje až 255 MB sdílené paměti
- 2048 MB systémové paměti umožňuje až 767 MB sdílené paměti.
- 2) Výdrž na baterie se může lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích, na nastavení správy napájení a využívaných funkcích.
Doba nabíjení závisí na způsobu použití.
- 3) Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.